

BPT003

Bezdrôtový prijímač pre ovládanie el. vykurovacích zariadení - DO ZÁSUVKY -

- » ovládanie elektrických vykurovacích systémov
- » podľa požadovanej teploty spína pripojený el. spotrebič
- » obojsmerná rádiová komunikácia na 433,92 MHz
- » vhodné vysielajúce (termostaty) pre ovládanie sú BPT010 lebo BPT710

MONTÁŽ A UVEDENIE DO PROVOZU


BPT003 slúži pre spínanie vykurovacích zariadení v spojení s termostaty BPT010 alebo BPT710.

1. Zapojte prijímač k el. sieti 230 V / 50 Hz.
2. Na prijímači bliká zelená dioda, a tým je prijímač pripravený na ďalšie nastavenie.
3. Krátko stlačte **FUNKČNÉ TLAČIDLO** (pozri obr. 2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dióda striedavo blikajú**).
4. Na termostate (vysielači) vykonajte aktiváciu prijímača podľa návodu k danému vysielaču (BPT010 alebo BPT710).
5. Pri správnom naučení kódu súčasne zablikajú zelená a červená dióda.

FUNKČNÉ TLAČIDLO:

KRÁTKE STLAČENIE - pre nakodovanie
DLHÉ STLAČENIE (cca 5 s) - RESET
 vymazanie kódu z pamäte (súčasne zablikajú zelená a červená LED).

Obr. 1



Obr. 2



Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou!
Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájanie	230 V / 50 Hz
Typ komunikácie	obojsmerná
Frekvencia	433,92 MHz
Citlivosť	< -95 dBm
Dosah	200 m (na voľné ploše), 25 m (v zástavbe)
Výstup	relé, max. 16 A / 250 V AC
Stupeň krytia	IP40
Trieda ochrany	II
Pracovná teplota	0 až 40 °C
Rozmery	130 mm × 57 mm × 78 mm

INDIKAČNÉ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKČIE
		prázdna pamäť, nie je naučený kód
		kód naučený
		BLIKAJÚ STRIEDAVO = režim učenia kódu BLIKAJÚ SÚČASNE = kód bol naučený BLIKNÚ SÚČASNE DLHO = kód bol zmazaný
		zopnutie relé
		PORUCHA (pokiaľ do cca 6 hodín neprijme žiadny signál od vysielača, prejde do režimu 2 min. ZAPNUTÝ a 8 min. VYPNUTÝ). LED 2 bliká iba, ak je relé zopnuté. tj. 2 min.

VYSVETLIVKY SVIETI NESVIETI

PREHLÁSENIE O ZHODE

My ELEKTROBOCK SK s.r.o. týmto prehlasujeme, že výrobok BPT003 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami zbernice 1999/5/ES. Vydané: 1. 4. 2012

na www.elbock.sk

Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, 821 05 Bratislava
 Tel.: +421 2 207 44545 (8-12 h)
elektrobock@elektrobock.sk
 Tech. podpora v ČR:
 Tel.: +420 725 027 685 (7-14 h)
www.elbock.sk



ZÁRUČNÝ LIST

(na výrobok je poskytovaná záruka 2 roky)

číslo výrobku:	dátum predaja:
	pečiatka predajne:
kontrola:	



ELEKTROBOCK CZ
 MADE IN THE CZECH REPUBLIC

V prípade záručného a pozáručného servisu v SR zašlite regulátor na adresu dovozcu pre SR. (V záručnej dobe je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe.)